

## Bodenleuchten „BEL-Uni GU10“ & „BEL GX53“

### Bodenleuchten

#### Produktbeschreibung:

Bestimmen Sie selber die Lichtfarbe und die Helligkeit Ihres Bodenstrahlers. Egal ob Sie warmweiß, kaltweiß oder sogar eine farbige Lampe einsetzen möchten. Bodeneinbaustrahler in IP65 schmutz- und wasserfester Ausführung und mit trittfester Edelstahl-Frontplatte und milchiger Verglasung

#### Gemeinsame technische Details:

- für 230V Lampen mit bis zu 35W
- für max. Ø 12mm Anschlusskabel
- Milchglas-Front für blendarme und angenehme Lichtverteilung
- Aluminium-Korpus und Edelstahl-Abdeckung
- belastbar bis max. 2.000kg, trittfest und befahrbar
- 2 Kabel Anschlüsse (z.B. zum durchschleifen)



GU10-Fassung

GX53-Fassung



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!! Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm<sup>2</sup>) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung und Werkzeug. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

## Bodenleuchten

Art.-Nr.	Typ	Fassung	max. Kabel Ø	Topfmaß unten	Topfmaß oben	Einbautiefe	Frontplatte
21039	Bel Uni rund	GU10	12mm	80mm	100mm	150mm	Ø 108mm
21040	Bel Uni eckig	GU10	12mm	80mm	100mm	150mm	103x103mm
21628	Bel GX53 rund	GX53	9mm	90mm	115mm	80mm	Ø 118mm
21629	Bel GX53 rund	GX53	9mm	90mm	115mm	80mm	120x120mm

### Installationshinweise und Erläuterungen

- Der Anschluss alle Bodenleuchten erfolgt über interne Lüsterklemmen. Sie benötigen einen Schraubendreher
- Der Schutzleiter (PE) ist zwingend anzuschließen und über einen Fehlerstromschutzschalter (30mA) abzusichern.
- Die Dichtigkeit der Leitungseingänge muss erhalten bleiben und während der Montage überprüft werden.
- Die Bodenleuchten verfügen über einen Ein -und einen Ausgang- Lampen können „durchgeschliffen“ werden.
- Die Anschluss-Leitung muss für den jeweiligen Anwendungsbereich (z.B Erdkabel) zugelassen ein.
- Für den Einbau in Holzterrassen oder Ähnliches benötigen sie evtl. Spezialwerkzeug.
- Wählen Sie den Installationort so, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit am Produkt sammeln kann.