


Art.-Nr.: 22158 / 22159 / 22160
LED Deckenleuchte "Acronica 12n" IP44
SMD LEDs Typ 2835, neutralweiß / 4500K



Produktbeschreibung:

Sparsame LED-Deckenleuchten mit matter Abdeckung und dekorativem Alu-Ring.

Gemeinsame Technische Details:

- Leuchtmittel: SMD LEDs Typ 2835 • neutralweiß / 4500K
- Schutzart IP44: für Feuchtraum & Aussen geeignet!
- Betrieb an 230V / 50Hz • RA >80
- Lebensdauer 20.000Std. • Ein/Aus 20.000x
- Energieeffizienzklasse A • Abstrahlwinkel 120°
- Anlaufzeit <1 Sek. • Leistungsfaktor 0,7
- nicht dimmbar

Spezifische Technische Details:

- 22158: Leistung 12W•Lumen 750•Maße ØxH260x95mm
22159: Leistung 16W•Lumen 1020•Maße ØxH335x100mm
22190: Leistung 20W•Lumen 1300•MaßeØxH410x101mm



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

ChiliTec GmbH Acronica

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++ A+ A A LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Art.-Nr. 22158

Lumen 750lm	
Leistung	12W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemp.	4500K
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	0,1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,7
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
ØxT	260x95mm

Art.-Nr. 22159

Lumen 1020lm	
Leistung	16W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemp.	4500K
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	0,1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,7
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
ØxT	335x101mm

Art.-Nr. 22160

Lumen 1300lm	
Leistung	20W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemp.	4500K
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	0,1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,7
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
ØxT	410x101mm

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Die Leuchte enthält keine zu pflegenden oder zu warten Teile.

Die LEDs können nicht getauscht werden.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

- **Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!**
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! **Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!**
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!

Beispiel-Anschlussbild, Aderfarben können abweichen

- Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft erlaubt-

Anschlussschema
von links nach rechts:
L : Zuleitung Phase
PE: Zuleitung PE
N: Zuleitung Nullleiter



- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.