

LED Licht-Panel "CKP-xx CCT" - 230V, 3000K/4000K/6200K

CKP CCT Einbau-Panele

Produktbeschreibung:

24mm flache LED-Panele für Wohnräume, Büros, Flure u.v.m.! Ideal für z.B. abgehängte Decken, Treppenhäuser, Praxen und Arbeitsräume. Direkter Anschluss an 230V - kein externer Trafo notwendig. Ausgestattet mit 12cm Verbindungskabel.

CCT Schalter Farbauswahl
3000K oder 4000K oder
6200K

Technische Details:

- Gehäuse Kunststoff / weiß
- Lichtfläche milchiges Cover - keine direkte Sicht der LEDs
- Lumen siehe Auflistung unten
- Leistung siehe Auflistung unten
- Leuchtwinkel 120°
- Spannung 230V~AC/50Hz • 100% Hell 0,2 Sek.
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 15.000 Std.
- Leistungsfaktor 0,57 • RA >80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- ØxH siehe Auflistung unten
- Einbau Ø siehe Auflistung unten
- IP20 nur für trockene Innenräume • nicht dimmbar
- Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung



Verschiede Größen und Leistungen:

Art.-Nr. 23882 LED Licht-Panel "CKP-05 CCT" - Lumen: 404lm bei 2902K ,408lm bei 4010K, 408lm bei 6135K
 Art.-Nr. 23884 LED Licht-Panel "CKP-08 CCT" - Lumen: 683lm bei 2967K ,700lm bei 4235K, 700lm bei 6322K
 Art.-Nr. 23886 LED Licht-Panel "CKP-16 CCT" - Lumen: 1550lm bei 2993K ,1600lm bei 4177K, 1595lm bei 6237K
 Art.-Nr. 23888 LED Licht-Panel "CKP-22 CCT" - Lumen: 2364lm bei 2896K ,2310lm bei 4084K, 2295lm bei 6108K



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Innern des Produktes. Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

CKP CCT Einbau-Panele

Art.-Nr.	Farbe / Typ	Leistung	Verbr./1000h	LF (PF)	EEKL	Einbau Loch Ø	Außen Ø / Tiefe
23882	CKP-05 CCT	5,20 Watt	6KWh	0,57	G	70mm	95x24mm
23884	CKP-05 CCT	8,20 Watt	9Wh	0,59	G	90mm	118x24mm
23886	CKP-05 CCT	16,20 Watt	17KWh	0,56	F	115mm	145x24mm
23888	CKP-05 CCT	22,30 Watt	23KWh	0,56	F	190mm	220x24mm

Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!! Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm²) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung und Werkzeug. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden. An Anschluss des Schutzleiters ist nicht erforderlich, das Produkt ist Schutzklasse 2. Die Leuchte entspricht der Schutzart IP20. Die Installation / Verbindung der Zuleitung mit der Leitung der Leuchte muss der gleichen Schutzart entsprechen

Separate Sicherheitshinweise zu LED Beleuchtung

LED-Lampen sind zwar im Allgemeinen sicherer als herkömmliche Glühlampen, aber es gibt dennoch einige Sicherheitshinweise zu beachten: Kühlung: Achten Sie auf ausreichende Belüftung, da LED-Lampen Wärme entwickeln können. Das Abdecken im Betrieb ist nicht erlaubt. Außenbereich: Verwenden Sie im Außenbereich nur LED-Lampen mit ausreichender Schutzart (IP-Schutzklasse, gemäß der Anleitung). Sicherheitsrisiken: Blaulichtanteil: Einige LED-Lampen emittieren einen hohen Blaulichtanteil, der bei längerer Einwirkung die Augen schädigen kann. Achten Sie auf warmweiße LED-Lampen mit geringerem Blaulichtanteil. Ebenso kann die Helligkeit des Lichtes Ihre Augen verletzen, schauen Sie nie direkt in die Lichtquelle und leuchten Sie andere Lebewesen nie direkt an. Flimmern: Manche LED-Lampen flimmern, was zu Kopfschmerzen und Augenproblemen führen kann. Entsorgung: Elektronikschrott: LED-Lampen gehören zum Elektroschrott und müssen entsprechend entsorgt werden. Keine Mülltonne: Werfen Sie LED-Lampen nicht in den Hausmüll. Zusätzliche Hinweise: LED-Lampen sind eine energieeffiziente und langlebige Alternative zu herkömmlichen Glühlampen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um eine sichere und problemlose Nutzung zu gewährleisten.