

## LED-Einbauleuchten "EBL-Slim 12V =", IP67, Optik Alu matt

EBL-Slim 12V =

### Produktbeschreibung:

Diese ultraflache LED-Einbauleuchte eignet sich sehr gut z.B. für Wandeinbau, Stufenbeleuchtung oder Lamineinbau. Vergossene und IP67 wassergeschützte Ausführung. 9 warmweiße LEDs hinter gefrostetem Kunststoff-Cover für den behaglichen Wohnbereich mit nur 0,5W Verbrauch, inkl. 50cm Zuleitung. Betrieb an 12V= - wir empfehlen den Einsatz mit einem unserer ChiliTec LED-Trafos

### Gemeinsame technische Details:

- Leistung 0,6W • Leuchtwinkel 120°
- Spannung 12V= • 100% Hell 0 Sek.
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 30.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,6 • RA >70
- Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 55x10mm
- Einbau ØxT nur 46x10mm (7mm Gehäusetiefe + 3mm Kabel)
- Verbrauch / 1000h 1kWh
- Energieeffizienzklasse F
- nicht dimmbar • Nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- Trittfest: Belastbar bis max. 500kg
- Anschluss über 20cm Adern, Betrieb nur an 12V = (DC) erlaubt.
- Ideal zum Betrieb sind ChiliTec LED Trafos (z. B. Art.-Nrn. 20935/20934/20936)



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Separate Sicherheitshinweise 12V Installationen

Beachten sie auch oder grade bei 12V Installationen stets die Ströme die entstehen. Auch bei 12V Installationen kann es aufgrund zu geringer Aderquerschnitte zu hoher Hitze, Kurzschluss und Brandgefahr kommen.

### Details Varianten: (EEKL = Energieeffizienzklasse lt. 2019/2020/EU & 2019/2015/EU)

Art.-Nr.	Farbe / Typ	Leistung	Verbr./1000h	Lumen	Kelvin	EEKL	dimmbar	Einbaumaß / Ø	Aussenmaß / Ø
20573	EBL-Slim ww	0,6Watt	1kWh	50lm	2900K	F	nein	46x10mm	55x10mm
20876	EBL-Slim kw	0,6 Watt	1kWh	50lm	6000K	F	nein	46x10mm	55x10mm

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.